CIR No. CIR NAME	SYMBOL	PARTS TYPE	SYMBOL	PARTS TYPE
P-DWP101 SD18 DRINKING WATER PUMP 2.2kW 3.9A	88	SW-03(TR-ON) AC380-400/400-440V 50/60Hz 2P 2.8-4.2A 1NO	CPT	TSA-10LE 440/19V 10VA
	FC	HRC 0133 04 500V 4A 10×38	CARD	ESM-1082A
	CARD	ESM-1161	52	XS100NB 3P 15A PC
P-ACLRP101 SD19 AIR COOLER CLEANING PUMP 0.75kW 1.5A	88	SW-03(TR-ON) AC380-400/400-440V 50/60Hz 2P 1.4-2.2A 1NO	CPT	TSA-10LE 440/19V 10VA
	FC	HRC 0133 04 500V 4A 10×38	CARD	ESM-1081A
	CARD	ESM-1153	52	XS100NB 3P 15A PC
P-GEFOBTP101 SD20 No.1 G/E F O BOOSTER PUMP 0.75kW 2.0A	88	SW-03(TR-ON) AC380-400/400-440V 50/60Hz 2P 1.4-2.2A 1NO	CPT	TSA-10LE 440/19V 10VA
	FC	HRC 0133 04 500V 4A 10×38	CARD	ESM-1082A
	CARD	ESM-1153	52	XS100NB 3P 15A PC SHT:AC200-480V
P-GEFOCRP101 SD21 No.1 G/E F O CIRCULATING PUMP 1.5kW 3.4A	88	SW-03(TR-ON) AC380-400/400-440V 50/60Hz 2P 2.8-4.2A 1NO	CPT	TSA-10LE 440/19V 10VA
	FC	HRC 0133 04 500V 4A 10×38	CARD	ESM-1082A
	CARD	ESM-1153	52	XS100NB 3P 15A PC SHT:AC200-480V
P-HFOTP101 SD22 HEAVY F O TRANSFER PUMP 7.5kW 13.6A	88	SW-5-1(TR-5-1N) AC380-400/400-440V 50/60Hz 2P 12-18A 2NO2NC	CPT	TSA-10LE 440/19V 10VA
	FC	HRC 0133 04 500V 4A 10×38	43N	AR22PY-222B 2NOTCH 2NO2NC BLACK
	A	208271-A38-N-B-BS 0- 20- 60A	CARD	ESM-1082A
	CARD	ESM-1153	52	XS100NB 3P 30A PC SHT:AC200-480V
P-MACMP101 SD23 No.1 MAIN AIR COMPRESSOR 30.0kW 52.5A	6	SC-N1 AC380-400/400-440V 50/60Hz 2NO2NC	42	SC-N2S AC380-400/400-440V 50/60Hz 2NO2NC
	88	SW-N2S(TR-N3) AC380-400/400-440V 50/60Hz 2P 24-36A 2NO2NC	52EX	SH-4(SZ-A22) AC100/100-110V 50/60Hz 4NO4NC
	88Y	SH-4(SZ-A22) AC380-400/400-440V 50/60Hz 4NO4NC	42X	SH-4(SZ-A22) AC380-400/400-440V 50/60Hz 4NO4NC
	CT-A	COC-3 75,150/5A 150AT,3VA	CPT	TSA-10LE 440/19V 10VA
	CPT1	BSWO100 460/115V 100VA	86	MY4Z AC100/110V 50/60Hz 4NO,NC
	19	SRS-HNPS AC380-440V 50/60Hz 3-30sec 2NO,NC	FC	HRC 0133 04 500V 4A 10×38
	FC1	F-7161 125V 3A	3R	AR22FOS-11B 1NO1NC BLACK
	LAL2	DR22F5M-E3R DC24V RED	LAL1	DR22F5M-E3R DC24V RED
	A	208271-A46-N-B-BS 0- 75/5-225A	CARD	ESM-1081A
	CARD	ESM-1161	CARD	ESM-1171D
	89	XE100NN 3P FC		
P-IGF101 SD24 No.1 INERT GAS FAN 37.0kW 58.0A	88	SC-N4 AC380-400/400-440V 50/60Hz 2NO2NC	51	TR-5-1NH 2P 2.8 -4.2 A
	6	SH-4(SZ-A22) AC380-400/400-440V 50/60Hz 4NO4NC	CT-OCr	COC-3 20,25,50,100/5A 100AT,3VA
	CT-OCt	COC-3 20,25,50,100/5A 100AT,3VA	CT-A	CW30-40L 200/5A 40VA
	CPT	TSA-10LE 440/19V 10VA	FC	HRC 0133 04 500V 4A 10×38
	A	208271-A46-N-B-BS 0-100/5-300A	CARD	ESM-1082A
	CARD	ESM-109B	CARD	ESM-1161
	52	XS225NS 3P 150A PC SHT:AC200-480V		

USE FOR: No.1
GROUP STARTER PANEL

A B C D E F G H I J K L

TERASAKI

PARTS LIST

PL3

2009/06/10 11:46:58

A51/550-PL3-G